

DATABLAD-FDV

Model RC350



Anvendelsesområde

Fjernbetjeningen bruges til at styre Luma røgalarmer i et sammenkoblet system. Med enheden kan du teste alarmerne, slukke for midlertidige alarmer og lokalisere, hvilken røgalarm der har udløst alarmerne i systemet.

Placering af enheden

Enheden kan monteres på to måder:

1. Med dobbeltklæbende tape på en glat, stabil, tør og ren overflade
2. Med magnetisk montering på metaloverflader (f.eks. køleskab eller aircondition)

Kontrollér regelmæssigt, at produktet sidder ordentligt fast på monteringsoverfladen.

Batteriskift

1. Drej monteringsbeslaget mod uret
2. Åbn batteridækslet med et værktøj (f.eks. skruetrækker)
3. Indsæt batteriet i batterirummet (bemærk polariteten)
4. Luk batteridækslet
5. Ret det korte mærke på fjernbetjeningen ind med "©"-ikonet på beslaget
6. Drej beslaget med uret, indtil det flugter med "©"-ikonet



TEKNISKE DATA

Radio Frekvens	868 MHz	SKU	604032
Seriekoblet	Yes	EAN	7320896040328
Udskifteligt batteri	Yes	Certificering	CE
Batteri liv	3 year	Model	RC350
Temperatur område	-10 °C / +55 °C		
Pausefunktion	1		
Strømkilde	CR2450		
Bruttovægt (kg)	0.125		
Højde (mm)	37		
Bredde (mm)	92		

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic