

DATABLAD-FDV

Model SF355



BRUGSOMRÅDE:

- Smart sirene til varsling ved brand- og varmealarm
- Tilsluttes røgalarmer, varmealarmer og fjernbetjening i LUMA-systemet
- Kan fungere som hovedenhed eller underenhet i systemet
- Maksimalt 40 sammenkoblede enheder i ét netværk
- Forstærker og videresender signaler mellem enhederne

PLACERING:

- Monteres indendørs
- Kræver fast strømtilslutning (AC100-240V)
- Skal monteres på væg eller i loft
- Skal have internetforbindelse for opsætning med LUMA hub
- Undgå placering i rum med kondens eller ekstreme temperaturer (-10°C til +40°C)

SERVICE/KONTROL:

- Test enheden regelmæssigt via "Smart Life - Smart Living" appen
- Tjek batteristatus - advarsel gives når niveauet er under 30%
- Enheden sender hjerteslag-signal hver 2. time for at bekræfte tilslutning
- LED-indikator viser enhedens status og netværkstilslutning
- Backup-batteri må kun udskiftes af fagfolk
- 5 års garanti mod fabrikationsfejl (gælder fra købsdato)



TEKNISKE DATA

Radio Frekvens	868 MHz	SKU	604034
Seriekøbet	Yes	EAN	7320896040342
Temperatur område	-10 °C / +40 °C	Certificering	CE
Strømkilde	230V with battery backup	Model	SF355
Bruttovægt (kg)	0.1891		
Højde (mm)	41		
Bredde (mm)	92		

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic